

Umschreibung: **48" (122cm) Full HD SMART LED-TV**

Artikelnummer: **FL4822SMART**

Marke: **FINLUX**

EAN: **8712837868440**



## Fernsehen - LED Fernsehen - 48" (122cm)

<b>Abbildung</b>	
Bildart	DLED
Bildformat	16:9 (Bildgröße)
Bilddiagonale	122 cm
Bilddiagonale	48 Zoll
Bildqualität	Full HD
Auflösung	1920 x 1080p
Lichtleistung	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastwert	4000:1
Frequenz	100 Hz BPR (50 Hz Tafel)
Reaktionszeit	8 ms
Horizontaler Blickwinkel	178 grad
Bildkorrektur	Dynamische Kontrastverstärkung, 3D Interlace und 2D Combfilter
Vertikaler Blickwinkel	178 grad
Anpassung Bildformat	4:3, 16:10, Zoom, AUTO
<b>Ton</b>	
Tonsystem	Nicam Stereo
Ausgangsleistung Speaker	2 x 8 Watt RMS
<b>Multimedia-Anwendungen</b>	
Media-Abspielformate	WMA, JPG, MKV, FLV, WMV, MP4, MOV, VOB, MP3, BMP, avi
Media-Abspielfunktionen	Netflix Support
Plug and Play USB kompatibel	Ja
Media Player	Ja
Smart TV	Ja
<b>Smart TV</b>	
W-lan (integriert)	Ja
DLNA	Ja
App store	Opera TV Store
Smart funktionen	Netflix, YouTube, Internetbrowser, Facebook, Twitter
<b>Senden und Empfangen</b>	
Digital-TV	DVB-T2, DVB-T, DVB-C
Ziggo-zertifiziert	Ja
<b>Konnektivität</b>	
Anzahl Scart-Anschlüsse	1
Video-in	2 x HDMI, 1 x SCART, 1 x VGA, 1 x Kombination
Audio-Anschluss	Kopfhörereingang, Optical in
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Typ USB-Anschluss	2.0 Anschluss
Common interface	Ja
Audio/Video-Anschluss (Cinch)	Back Audio-/Video-Anschluss
Koaxial Antennenanschluss	Nein
Verschiedene Anschlüsse	Kopfhörer-Anschluss
Connectivity Features	DLNA 1.5
Netzwerk	W-LAN, Ethernet (LAN)
<b>Energie</b>	
Stromversorgung	AC 220-240V 50 Hz, 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Energieverbrauch (normal)	66 Watt
Stromverbrauch im Stand-by-Modus	< 0,5 Watt
Jährlicher Energieverbrauch	96 Watt
Energielabel	A+
<b>Zubehör</b>	
Im Lieferumfang enthaltene Batterien	AAA Batterie

Umschreibung: **48" (122cm) Full HD SMART LED-TV**

Artikelnummer: **FL4822SMART**

Marke: **FINLUX**

EAN: **8712837868440**



## Fernsehen - LED Fernsehen - 48" (122cm)

<b>Einstellungen und Funktionen</b>	
Teletext	1000 Seiten Schnelltext
Automatische Sendereinstellung	Ja
Anzahl programmierbare Lieblingssender	200 x analoog / 800 x digitaal zenders kanäle
Elektronische Programmführer	Ja
<b>Abmessungen</b>	
Abmessungen des Produkts	109,3 x 68,1 x 22 cm
Abmessungen des Produkts ohne Sockel	109,3 x 64,2 x 9,9 cm
<b>Gewichte</b>	
Gewicht Produkt	13100 gramm
<b>Verpackung</b>	
Abmessungen Geschenkebox	128 x 77,5 x 16,5 cm
Gewicht Geschenkebox	16250 gramm
EAN-Code	8712837868440
<b>Garantie</b>	
Garantie	24 monate